

Scheda Tecnica

Telecamera Mega21 Poe Ptz



Precauzioni:

1. Non smontare la telecamera: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarla e maneggiarla con cura: la telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.

3. Non esporre la telecamera a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarla in luoghi umidi: se la telecamera viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerla e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare la telecamera e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la telecamera: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non puntare mai la telecamera verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando si utilizza la telecamera in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflette oggetti.

6. Non utilizzare la telecamera in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.


NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di un apparecchio di Classe B secondo le norme europee EN55022 e EN55024 ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installata o utilizzata seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

FUNZIONI DELL'APPARECCHIO:

1. CONNETTORE DI RETE RJ45
2. CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE A SPINOTTO mm 5,5 x 2



L'apparecchio accetta alimentatori a 12v 1000mA stabilizzati

IMPORTANTE:

Utilizzare solo alimentatori di classe II (con il simbolo del doppio quadratino). Utilizzare l'alimentatore eventualmente fornito a corredo. Abbiate cura di non superare mai una tensione di 12 Volt o l'apparecchio potrebbe venire danneggiato irreparabilmente.

L'apparecchio è dotato di un sensore crepuscolare per l'accensione degli illuminatori ad infrarossi affinché sia possibile la visione notturna. Il sensore si attiva al di sotto di una certa soglia luminosa della giornata. L'attivazione può dipendere da improvvisi abbassamenti della luminosità giornaliera, dalla posizione della telecamera (se fissata in luoghi chiusi) oppure dall'orario del tramonto del sole (se fissata all'esterno)

L'apparecchio è dotato nella base di due regolazioni 1) Zoom varifocale da 2.8 -12 mm 2) Messa a fuoco.

Per agire su questi due parametri occorre ruotare i due comandi meccanici sul retro fino ad ottenere la limpidezza di immagine desiderata.


L'apparecchio è dotato di staffa per il fissaggio a parete o a soffitto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ModelNo.		Mega21 poe Ptz	
Camera Type		IP Camera	
System		Embedded RTOS design	
		2.0 Mega Pixels	
	Pixels Effettivi	Main Stream:1920*1080 Substream:704*576	
		PAL:25fps	
	Frames Rates	NTSC:30fps	
		1/2.8"SONY Exmor IMX222 CMOS Sensor	
	Sensore Immagine	2.48 megapixel resolution (2000H*1241V)	
		Dual core 32-bitDSP	
Camera	DSP	(Hi3516)	
		Color 0.01Lux/F1.2	
	Min. Illumination	B/W 0.001Lux/F1.2	
	Adjust Parameters	DWDR, BLC, DNR, AE, AGC, D&N, Mirror, Flip, etc.	
	Compressione1.	264 Main profile	
	Stream	support dual stream, AVI format	
Video	Bit Rate	Support 0.1M~8 Mbps bitrate adjustable	
	Frame Rates	Support 1~30 fps adjust	
		Pan/Tilt Range	Pan:0°~260°; Tilt:-5°~60°
Preset Point		256	
Controllo manuale		Pan:0.5°~12°/s;Tilt:0.51°~12°/s	
Preset Tour	PTZ	8lines	
Pattern Scan		4 lines	
Alarm	Tipi	Motion Detection, Video Blind, Video Loss	
	WEB Browser	Support WEB remote config (IE, Safari, Google Chrome, Firefox)	
	Smart Phone	mobile remote Monitoring (iPhone,Android,WindowsMobile, BlackBerry, Symbian)	
Network	CMS Software	Uniform CMS Software (multiple devices management system)	
	Cloud P2P	www.p2pipc.net , MYEYE platform and other program, OfferSDK	

Network	1 RJ45,10/100M, Support RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
ONVIF	Support (ONVIF2.0)
POE	Support (optional)
WIFI	N/A
Filtro IR cut	Set of double light switch IR-CUT filter
Lenti a bordo	Motorize Zoom Auto Focus Lens 2.8-12mm (2MP)
Illuminatori infrarossi	2 pcs Array IR Leds F12
Infrarossi	850 nm
Distanza illuminazione	More than 40M
Connettore I/O	1*DC Connector, 1*RJ45 (10/100M Network), 1*BNCconnector (CVBS, Option)
Voltaggio operativo	DC12V/PoE (802.3af/820.3at)
Power	IR On:1000mA max., IR Off:Less than 400mA
Working Enviroment	-10°C~+60°C,10%~90%
Dimensioni	200*150*85mm compresa staffa
Peso	1.4kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia s.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per video sorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **Mega 21 Poe Ptz**

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per video sorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: