

Procedura:

Entrare nel menu, tenere premuto * e poi passwd 9876#

Menu sensor 5#

Registra contatto elettrico 8#

Scegliere il contatto da attivare, sul modulo sono 3, scegliere da 1 a 3 (sono possibili due switch (totale 6 contatti) + due contatti di un'eventuale switch aggiuntivo

per esempio 1# in caso di scelta contatto 1 (primo a sinistra nello switch)

la voce indica "attivare sensore" in questo momento tenere premuto il tasto 1 dello switch per alcuni secondi finchè non lampeggia la luce rossa dello switch.

La voce risponderà con "contatto registrato", per confermarlo premere BACK (freccia indietro)

Proseguire per altri pulsanti dello switch, attivando 2, 3.. ecc fino a 8

Per attivare gli interruttori:

tenere premuto 0 per avere il menu

premere 1# per attivare/disattivare i contatti elettrici

premere ancora 1 per il controllo del contatto 1 (oppure 2,3.. ecc in caso di altri contatti)

in seguito la voce dirà 1 ON (acceso) , 2 OFF (spento) invece i comandi giusti sono: 1 ON (acceso) e 0 OFF (spento)

Per verificare lo stato degli interruttori:

premere 2# per verifica contatti elettrici

scegliere il contatto da verificare, per esempio 2# (per ascoltare lo stato di attivazione del contatto 2) ed ascoltare lo stato

Per selezionare l'ora di attivazione o disattivazione di un contatto:

premere 3# per entrare nel menu di scelta orario

la voce richiede: scegli il contatto da attivare, premere 1 in caso di attivazione contatto 1 e seguire i comandi della tastiera per impostare l'orario di attivazione e in seguito di spegnimento.