

**Manuale d'uso**  
**SPY GSM 2000 PIR**



# SPY GSM 2000m PIR

---

## Contenuto della confezione

Spy gsm 2000 PIR  
Cavo usb di ricarica  
Manuale d'uso

## Specifiche tecniche

Dimensioni: 4,3x 3,2 x 1,8 mm  
Peso: 23g  
Dimensione sim: Standard (non micro o nano)  
Led di accensione: rosso  
Frequenza: 850, 900, 1800,1900 mhz  
Stand by ascolto ambientale on: 3-5 giorni  
Stand by ascolto ambientale off: 12-15 giorni  
Distanza di ascolto: circa 10 metri, variabile dal tipo di ambiente e disturbo

## Accensione

Per prima cosa caricare completamente il dispositivo usando il cavetto usb direttamente da un PC o un alimentatore USB per almeno 4 ore.

Aprire il vano sim card e inserire la scheda facendo attenzione a inserirla nel verso giusto, ovvero con la parte dei contatti verso il basso seguendo il disegno stampato nell'elettronica

Il led rosso interno posto lateralmente alla SIM card lampeggerà 1 volta indicando la corretta accensione.

Chiudere la cover ed il prodotto è pronto per l'utilizzo

## Configurazione numero di telefono

Può essere utilizzato un cellulare o rete fissa per chiamare il prodotto, per memorizzare il numero di telefono basta chiamare il prodotto:il dispositivo risponde al secondo squillo,quindi bisogna attendere la risposta e rimanere connessi per almeno 3 secondi.

**ATTENZIONE:** Controllare che il numero da cui viene fatta la chiamata non sia nascosto, in questo caso il prodotto non potrà memorizzarlo.

Lo spy gsm 2000 PIR se verrà attivata la funzione di ascolto ambientale chiamerà il numero memorizzato quando rileverà movimenti per almeno 7 secondi di seguito.

Ogni volta che verrà sostituita la SIM card il dispositivo cancella l'elenco dei numeri in memoria e disattiva l'ascolto ambientale.



# ATTENZIONE

**è vietato qualsiasi utilizzo contrario  
alle vigenti norme di legge.**

## Avvertenze e Note



### ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Dopo aver eseguito la configurazione del numero di telefono procedere come segue:  
Nel caso non chiasmasse controllare il credito nella sim, provare il prodotto in campo aperto per esser sicuri che funzioni correttamente.

### Ascolto ambientale on\off tramite SMS:

“1111”      ON  
“0000”      OFF

Mandare un sms contenente 1111 per attivare la funzione ascolto ambientale, mandare 0000 per disattivarla.

### Impostazione SMS allarme o Chiamata allarme tramite SMS:

“sms”      invia SMS  
“call”      invia chiamata

### NOTA BENE:

Lo spy gsm non risponderà all'sms.

### Informazioni utili

Caricabatterie: 5V 300-500 mA


Al primo utilizzo caricare completamente lo spy gsm.

## Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117



dichiariamo che il prodotto: SPY GSM 2000 PIR rispetta i requisiti essenziali delle Direttive

**EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs , 1999/5/CE R&TTE , 2006/95/CE LVD**

**è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:**

*it complies to essential requirement according to the following standards*

EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1,  
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti