

Mancanza USER ID

Nel caso in cui la vostra centralina ST-7(o un'altra centralina WEB) vi si dovesse presentare senza il codice USER ID, che vi ricordiamo potrete trovare alla voce Telefono (o Remote Control), vuota come nelle figure qui di seguito, vi andiamo ora ad illustrare la rapida procedura per il ripristino di questa.



Numeri Vocali

Funzioni : Numeri di telefono per avviso telefonico vocale.

Numeri di telefono

Telefono vocale 1:	<input type="text"/>
Telefono vocale 2:	<input type="text"/>
Telefono vocale 3:	<input type="text"/>
Telefono vocale 4:	<input type="text"/>
Numero chiamate(1-15):	<input type="text" value="5"/>

Remote Control Server

Server IP:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Server Port:	<input type="text" value="18034"/>
User:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text" value="12345678"/>

Remote Control Server

Server IP:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Server Port:	<input type="text" value="18034"/>
User:	<input type="text" value=""/>
Password:	<input type="text" value="12345678"/>

La procedura per il ripristino è la seguente:

STEP 1_ Aggiornare il Firmware all'ultima Versione disponibile.

STEP 2_ Eseguire un set Default (un ripristino ai valori di Fabbrica).

STEP 3_ Staccare completamente l'alimentazione e far si che la centrale sia spenta.

Fatto ciò, al nuovo avvio la centrale avrà di nuovo l'USER ID permettendo così il funzionamento tramite WEB SERVER.



Caricare i 2 file per l'aggiornamento

Aggiornamento centralina



Menù iniziale

ATTENZIONE: Un errore nell'aggiornamento può bloccare definitivamente il sistema!
Effettuarlo solo se necessario! . Per aggiornare tutta la parte WEB contattare il rivenditore.
Necessari permessi ADMIN
Webpage Ver.: V0.01F
Hardware Ver.: V0.03F Aug 23 2015
Software Ver.: V0.37F_SIA_TCP May 13 2016 14:58:58

Webpage

webpage:

Scegli file

Nessun file selezionato

Invia

Applicazione

Applicazione:

Scegli file

Nessun file selezionato

Invia

32%

STEP 2



Sistema



telefono



Periferiche



Zone



RFID



Log

aggiornamento



Reboot



Avvisi



Email



Orario



Domotica

Fare il ripristino di Fabbrica della Centrale

Allarme TCP/IP

di Allarme TCP/IP

Confermi di voler ripristinare i dati di fabbrica?

Inserire la password amministratore

2

3

OK Annulla

Funzioni: Il sistema necessita di essere riavviato quando si cambiano alcuni parametri, premere pulsante di riavvio.

Nota: Se reimpostati i valori di fabbrica si accederà con la password di default .

Menù iniziale

Sistema riavviato

Spegnere la centrale: Riavvio

Impostazioni di fabbrica

Ripristina i valodi di fabbrica: Ripris fabbrica 1

STEP 3

Staccare ora l'alimentazione della centrale (anche la batteria tampone se presente) , al nuovo avvio l'USER ID sarà ripristinato.

