

DEFENDER ST-V

MANUALE SWITCH 868

Procedura per codificare un nuovo contatto elettrico (SWITCH 868) sulla centrale DEFENDER

Entrare nel menu, tenere premuto * + passwd 9876#

Menu sensor 5#

Registra contatto elettrico 8#

Scegliere un numero identificativo del contatto,partendo da 1 fino a 8 ad esempio 1 per il primo contato da codificare,quindi digitare 1 e premere sullo switch il tastino da codificare e tenerlo premuto fino a quando la luce lampeggia quindi premere # sulla centrale e non appena la voce guida dice “contatto registrato” rilasciare il tasto sullo switch e confermare con # e uscire dalla procedura col tasto “freccia indietro”

Procedura per attivare il contatto elettrico

Per attivare gl interruttori:

tenere premuto 0 per entrare nel menu

premere 1# e inserire l'identificativo del contatto elettrico (ad esmpio 1 # per il primo)

in seguito la voce dirà 1 ON (acceso) , 2 OFF (spento) invece i comandi giusti sono: 1 ON (acceso) e 0 OFF (spento)

Procedura per verificare lo stato del contatto elettrico

Tenere premuto 0 per entrare nel menu

premere 2# e inserire l'identificativo del contatto elettrico (ad esmpio 1 # per il primo)

e la voce guida ci informerà sullo stato del contatto

Procedura per impostare l'attivazione automatica del contatto elettrico

Tenere premuto 0 per entrare nel menu

premere 3# per entrare nel menu di scelta orario

la voce richiede: scegli il contatto da attivare, premere 1 in caso di attivazione contatto con identificativo 1 e seguire i comandi della tastiera per impostare l'orario di attivazione e in seguito di spegnimento.