

Scheda Tecnica

NVR 8008 MPX



Precauzioni:

Benvenuti!!!

Vi ringraziamo per aver scelto la nostra nuova linea di DVR!

Questo manuale è stato creato per essere un sicuro strumento di riferimento sia per l'installazione che per il funzionamento della macchina. Qui potrete trovare ogni tipo d'informazione richiesta riguardante il DVR, come le caratteristiche tecniche, le funzioni specifiche, i dettagli del menu ad albero del prodotto. Prima dell'installazione e dell'avvio della macchina, leggere attentamente le indicazioni riguardanti la sicurezza del prodotto e vostra!!

ATTENZIONE!!! Sicurezza

Non posizionare oggetti pesanti sul DVR.

Non lasciare cadere alcun oggetto sul DVR.

Non lasciare filtrare alcun liquido sul DVR.

Spolverare e tenere pulito ogni component della macchina regolarmente. Prima di rimuovere sporcizia e polvere, spegnere il DVR e staccarlo dalla corrente.

Non smontare o riparare autonomamente il DVR. Non sostituire i componenti autonomamente.

ATTENZIONE!!! Sicurezza Ambientale

Tenere il DVR in un ambiente tra gli 0°C e I 40°C evitando la luce diretta del sole e fonti di calore vicine.

Non installare il DVR in un luogo umido.

Non installare il DVR in ambienti fumosi o impolverati. Evita collisioni e cadute.

Assicurati che il DVR sia installato su un piano stabile.

Assicurati che il DVR sia installato in un posto ventilato.

Mantenere le ventole sempre pulitissime.

Non ostruire mai il retro del dvr dov'è posizionata la spina della corrente.

Contenuto della Confezione

- Alimentatore da 12Vdc 5A
- Mouse
- Telecomando
- Connettori Allarmi ed RS485
- Registratore Digitale

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

CARATTERISTICHE SALIENTI



Compressione H264



Registrazione su rilevazione di movimento



Invio e-mail su allarme (motion, video loss, oscuramento)



Zoom digitale



Sovrascrittura dopo le 24 ore (opzionale)



Caricamento dei filmati motion su ftp



USB per funzione Backup e Mouse

- Risoluzione VGAHDMI: 1440x900 , 1360x768, 1280x1024, 1024x768, 800x600
- 4 Livelli di qualità video
- PPPOE, NTP, Email, DDNS, FTP, ARSP, Mobile, UPNP


PRESTAZIONI

- Full 1080p (1920x1080) 25fps a canale
- Visione Live da cellulare 3g e 2g
- Programmazione remota completa tramite PC con interfaccia ad icone
- Possibilità di richiamare preset PTZ sulla base di un allarme (motion)
- Software remoto CMS, 64 telecamere anche in schermo unico
- Regolazione luminosità-contrasto anche per fascia oraria
- Gestione multiutente con 29 autorizzazioni disponibili
- Autoriavvio, watchdog

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistema Video	NTSC/PAL (opzionale)
Video in/out	8ch di rete / 3ch HDMI, VGA e BNC
Audio in/out	0ch/1ch
Risoluzione monitor BNC	PAL:704*576 NTSC:704*480 D1: Ogni canale in Tempo reale
Risoluzione video	Total frames:200 fps/PAL
Audio	G711A
Compressione video	H.264
Rilevazione di movimento	6 livelli selezionabili, a zone ed orari, upload dati su ftp, invio di email, messaggio a monitor, cicalino e preset ptz
Processore	32-bit RISC processor
Interfaccia rete	TCP/IP(RJ45)
Webserver	Integrato basato su internet explorer
Interfaccia controllo PT	RS485
VGA output	Disponibile
Telecomando	Disponibile
Hard Disk	1*SATA max:2TB

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia s.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Registratore per video sorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **NVR 8008 MPX**

Funzione specifica: *Specific function:* **Registratore per video sorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: